

QVIART T2H265 Návod k použití CZ





1. Dálkový ovladač

Popis tlačítek dálkového ovladače a jejich funkcí.

1. Vypnutí / Zapnutí přijímače
2. Ztlumení hlasitosti
3. Spustit přehrávání
4. Přetočení dopředu
5. Přetočení dozadu
6. Zastavit přehrávání
7. pozastavit přehrávání
8. Rychlé přetočení dopředu
9. Rychlé přetočení dozadu
10. Spustit nahrávání
11. Pohyb v menu , ovládání hlasitosti a přepínání kanálů
12. Přepínání kanálů podle čísla

ZOOM – přiblížit

Timer – časovač

Pause – pozastaví přehrávání

TV/RD – přepínání mezi televizí a rádiem

USB – Otevře složku USB

F1 -

EPG – Elektronická programová příručka

Menu – Vstoupit do menu

Exit – Odejít

Audio – Možnosti zvuku

Info – Informace o aktuálním kanálu

VOL +/- - Ovládání hlasitosti

CH +/- - Přepínání kanálů

FAV – Otevře seznam oblíbených

RECALL – Vrátí se na předchozí program

SUBTL - Titulky

TXT - Teletext

1. Asistent a automatické nalazení

Po zapojení přijímače do televize a spuštění by vás měl na obrazovce přivítat asisent. Zvolte požadovaný jazyk, zemi, typy instalace. Pokud jste připojení přes anténu, zvolte DVB-T2, pokud přes kabelovou televizi, zvolte DVB-C. Pokud nevíte, nechte beze změny. Nakonec stiskněte „spustit vyhledávání“



Proběhne automatické nalazení kanálů.



Poté doporučujeme vybrat zapamatovat / uložit nastavení

Nahrávání PVR

Pro využití nahrávání musí být v set-top boxu zapojeno USB úložiště (doporučujeme USB 2.0, novější nemusí být kompatibilní). Nahrávání zahájíte stisknutím tlačítka PVR (červené kolečko). Opětovným stisknutím tlačítka PVR můžete zvolit dobu, jak dlouho chcete nahrávat. Stisknutím tlačítka ■ můžete nahrávání zastavit, případně stisknutím tlačítka || pozastavit.

Naplánování nahrávání přes časovač

Stisknutím tlačítka EPG otevřete EPG mód a vyberte pořad, který chcete nahrát. Stisknutím zeleného tlačítka (timer) nastavíte nahrávání daného pořadu. Širší možnosti plánování nabízí časovač událostí, který naleznete v menu u položky „Nastavení“. Tam můžete nastavit více časovačů a naplánovat nahrávání, zapnutí a další podle času, data, kanálu včetně výběru záznamu popisků pro nevidomé, záznamu titulků a podobně.

Update firmwaru

Update firmwaru řeší chyby a mouchy předchozí verze. Doporučujeme jej provést.

Na https://www.sapro.cz/ke-stazeni/category/50-qviart-apebox si stáhněte nejnovější verzi firmware pro váš přístroj. Soubor rozbalte a vložte na USB disk. USB disk následně vložte do přijímače. Na ovladači stiskněte tlačítko USB a vyberte daný soubor. Kliknutím na něj proběhne aktualizace firmware (pozor, bude nutno znovu nastavit asistenta, automatické lazení apod.)

Seznam oblíbených (FAV)

Stisknutím tlačítka FAV otevřete seznam kanálů. Výběrem kanálu a stisknutím čísla mu přiřadíte konkrétní číslo na seznamu oblíbených.

Teletext

Teletext se zapíná stisknutím tlačítka TXT. Teletext nemusí fungovat správně, pokud je v přijímači zapojeno USB.

Heslo v menu
Pokud po Vás vstup do menu požaduje kód (kód je 0000) je zapnut rodičovský zámek. Ten můžete vypnout a upravit v menu, v položce nastavení, u položky rodičovská kontrola.

Přehrávání multimédií
Média vložte na disk USB (doporučujeme USB 2.0, novější nemusí být kompatibilní) a disk vložte do přijímače. V menu vyberte „Media přehrávač“ a vyberte položku multimédia. Stisknutím tlačítka OK se otevře obsah USB, kde můžete vybrat a přehrát Vaše nahrané soubory.